

Steca PAX4

Accessori per Steca Solarix PI

Scatola per collegamento in parallelo

Fino a quattro Steca Solarix PI possono essere azionati in parallelo*. Il collegamento avviene mediante un box esterno, lo Steca PAX4.

Un'altra innovazione realizzata nel Solarix PI è costituita dalla comunicazione con i regolatori di carica solare della serie Steca Tarom e Power Tarom. Attraverso lo Steca PAX4 è possibile creare un collegamento dati con il regolatore di carica.



*Da gennaio 2014 anche per Steca Solarix PI 600 e Steca Solarix PI 1200

	PAX4
Condizioni di funzionamento	
Temperatura ambiente	-20 °C ... +45 °C
Umidità relativa	0 % ... 95 %
Dotazione e costruzione	
Cavo	cavo dati master: 0,5 m rosso cavo dati slave 1: 0,5 m bigio cavo dati slave 2: 1 m bigio cavo dati slave 3: 1 m bigio cavo dati Steca Tarom: 3 m nero
Interfacce	6 x RJ45 (4 x inverter, 2 x Steca Tarom)
Grado di protezione	IP 20
Dimensioni (X x Y x Z)	206 x 117 x 64 mm
Peso	800 g

Dati tecnici a 25 °C / 77 °F